

# CrossWorxs-Theke

Montageanleitung



AGILE  
ARBEITS-  
WELTEN

## 1 Produktbeschreibung

Mit dem Modulsystem der CEKA CrossWorxs-Theke lassen sich eine Vielzahl von hochwertigen Empfangslösungen in verschiedenen Abmessungen und Formen gestalten. Das Baukastensystem bietet sowohl gerade als auch gerundete Module als Abschluss- oder weiterführende Elemente.

Durch den Einsatz des akustisch hoch wirksamen Materials NeoTex zur Frontgestaltung der Theke wirkt sie gleichzeitig als Schallabsorber und hat somit Einfluss auf die Verbesserung der Raumakustik.






## 2 Aufbau

- Thekenplatte 350mm tief, nach innen überstehend
- beidseitig Abschluss mit gerundeten Seitenwangen
- doppelwandige Frontausführung mit Hohlraum zwischen den Wänden: Außenwand NeoTex, Innenwand aus melaminharzbeschichteter Spanplatte
- Hohlraum vorgerichtet für Kabelführung
- Innenwand mit Kabeldurchlassbuchsen
- Innenwand bei geraden Elementen abnehmbar/bei gerundeten Elementen fest montiert
- Unterboden mit Höhenausgleichsschrauben
- Thekenplatte an der Unterseite optional mit LED-Lichtband

## 3 Abmessungen

Höhe: 1060 mm

1. Thekenelement beidseitig mit Seitenwange  
Breite außen/innen:  
1440/1200 | 1640/1400 | 1840/1600
2. Thekenelement links bzw. rechts mit Seitenwange  
Breite außen/innen:  
920/800 | 1120/1000 | 1320/1200  
1520/1400 | 1720/1600
3. Zwischenelement gerade  
Breite: 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
4. Zwischenelement gerundet  
Winkel: 90° | 120° | 135°



#### 4 Montage

Die Anlieferung der Einzelelemente erfolgt auf Paletten.

Positionieren Sie die einzelnen Module in der Reihenfolge der gewünschten Aufstellung. Jede Theke beginnt und endet mit einem Abschlusselement mit Seitenwange.

Entfernen Sie bei den geraden Elementen die innere Rückwand mit Hilfe eines Platten-Saughebers. (Es müssen im Vorfeld keine Schrauben gelöst werden.)



# 4

Verbinden Sie die einzelnen Elemente mit Holzdübeln sowie den Exzentern in der Abdeckplatte und im Unterboden.



Richten Sie die Theke als Ganzes aus.  
Während die Höhenausgleichsschrauben der geraden Elemente von innen verstellt werden, erfolgt die Verstellung bei den gerundeten Elementen und den Seitenwangen von unten.



Wurde die Theke mit Beleuchtung gewählt, liegt der Lieferung ein LED Lichtband bei. Dieses selbstklebende Lichtband wird – an der Schalterseite beginnend – in die Ausfräsung im Oberboden gedrückt und am Ende der Ausfräsung abgeschnitten.

Ist die Theke länger als 5 Meter, werden zwei LED Lichtbänder benötigt. Um beide Bänder an einen Trafo anzuschließen, beginnt man die Montage des ersten Bandes mit dem kabellosen Ende. Die Weiterführung mit dem zweiten Band beginnt mit dem verkabelten Ende

Der Schalter ist in der Innenwand bereits montiert. Trafo sowie Kabel sind im Hohlraum verstaut. Lichtschalter, Trafo und LED-Band werden mit den vorhandenen Steckern verbunden.





Dann wird die Elektrifizierung/Verkabelung vorgenommen.

Bei den gerundeten Elementen mit nicht abnehmbarer Rückwand sind für die Kabelführung zwei Schläuche vorgesehen.



Abschließend werden die Rückwände wieder eingesetzt und die fertige Theke kann mit den passenden Tischelementen ergänzt werden.





# CEKA

CEKA GmbH & Co. KG  
Erich-Krause-Straße 1  
D-36304 Alsfeld

06631 186-0  
[info@ceka.de](mailto:info@ceka.de)  
[www.ceka.de](http://www.ceka.de)